



- RB-10 ÷ RB-14 Rozłącznik bezpiecznikowy 63A montowany na szynie TS35, z wkładką bezpiecznikową zgodnie ze schematem
- L Licznik trójfazowy bezpośredni montowany na szynie TS35
- RB-01 ÷ RB-02 Rozłącznik bezpiecznikowy 160 montowany na płycie montażowej, z wkładką bezpiecznikową zgodnie ze schematem
- LZ L1, L2, L3 Listwa dystrybucji zasilania dla aparatów w szafce montowany na szynie TS35
- F-01 Wyłącznik nadprądowy jednofazowy 16A z modułem różnicowym 30mA montowany na szynie TS35
- F-02 Wyłącznik nadprądowy trójfazowy 16A z modułem różnicowym 30mA montowany na szynie TS35
- G-01 Gniazdo jednofazowe 16A/IP66 (P+N+PE) montowany na płycie montażowej
- G-02 Gniazdo trójfazowe 16A/IP66 (3P+N+PE) montowany na płycie montażowej
- PEN Szyna PEN
- N Szyna N
- PE Szyna PE

Jako szafkę zaprojektowano wolnostojącą obudowę z tworzywa termoutwardzalnego o wymiarach 800x1065. Szafkę posadzić na dedykowanym fundamencie zgodnie z zaleceniami producenta.

Szynę PEN należy uziemić. Wartość rezystancji uziemienia nie może przekroczyć wartości 10 omów.

ARCHIKO PRACOWNIA PROJEKTOWA Katarzyna Krawiecka-Kończak ul. Pałowa 20, 76-004 ŚLANÓW, tel. 692 406 734 NIP 499-017-73-13	NAZWA I ADRES OBIEKTU	Ośrodek Dydaktyczno-Socjalny AWF, ul. Wojska Polskiego 26, Działka nr 396, obręb Ustronie Morskie 0029			SKALA	NR RYS.
	INWESTOR	Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań			1:-	E-09
	PRZEDMIOT RYSUNKU	Elewacja wolnostojących szafek ozn. SR-02, SR-03, SR-04, SR-05, SR-06			SPECJALNOŚĆ ELEKTRYCZNA	
		IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS	
	PROJEKTANT	mgr inż. Bohdan CINCIRUK	ZAP/0071/ZHOE/05 ZAP/IE/0312/05	27.05.2017r.		