

Typ urządzenia	SMPA-063-8.12-1	SMPA-063-8.12-2	SMPA-063-8.23-1	SMPA-063-8.23-2	SMPA-063-3.26-1	SMPA-063-3.26-2
Typ wentylatora	63JM/25/2/6/14	63JM/25/2/6/14	63JM/25/2/6/26	63JM/25/2/6/26	HT63JM/25/2/3/28	HT63JM/25/2/3/28
Moc silnika wentylatora	6,20 kW	6,20 kW	12,10 kW	12,10 kW	8,25 kW	8,25 kW
Przewód zasilający silnik wentylatora (HELUKABEL)	F-CY-JZ 4x2,5 mm ² +EKРАН	F-CY-JZ 4x2,5 mm ² +EKРАН	F-CY-JZ 4x6 mm ² +EKРАН	F-CY-JZ 4x6 mm ² +EKРАН	F-CY-JZ 4x4 mm ² +EKРАН	F-CY-JZ 4x4 mm ² +EKРАН
Wyłącznik serwisowy silnika wentylatora (KATKO)	KEM 325U ECM	KEM 325U ECM	KEM 463U ECM	KEM 463U ECM	KEM 325U ECM	KEM 325U ECM
Siłowniki klapy czerpni (MINGARDI)	2700075	-	2700075	-	2700075	-
Wyłącznik serwisowy siłowników klapy czerpni (KATKO)	KEM 316U	-	KEM 316U	-	KEM 316U	-
Przewód zasilający siłowniki klapy czerpni	YLY 4x0,75 mm ²	-	YLY 4x0,75 mm ²	-	YLY 4x0,75 mm ²	-

Typ urządzenia	SMPA-063-8.33-1	SMPA-063-8.33-2
Typ wentylatora	63JM/25/2/9/36	63JM/25/2/9/36
Moc silnika wentylatora	27,00 kW	27,00 kW
Przewód zasilający silnik wentylatora (HELUKABEL)	F-CY-JZ 4x16 mm ² +EKРАН	F-CY-JZ 4x16 mm ² +EKРАН
Wyłącznik serwisowy silnika wentylatora (KATKO)	KEM 480U ECM	KEM 480U ECM
Siłowniki klapy czerpni (MINGARDI)	2700075	-
Wyłącznik serwisowy siłowników klapy czerpni (KATKO)	KEM 316U	-
Przewód zasilający siłowniki klapy czerpni	YLY 4x0,75 mm ²	-

Grupa projektów	Typ rysunku ZESTAWIENIE	<div></div> <div>Flakt Bivent Sp. z o.o Południowa 2, Ołtarzew 05-850 Ożarów Mazowiecki POLAND</div>	Część / Item SMPA-063-xx.xxx-x
Grupa produktów SMIA/SMPA			Opis1 / Description1 zestawienie komponentów
Materiał / Material			Opis2 / Description2
Projektował A.Czyż	Data / Date 29lis2013		Numer rysunku / Drawing number SMPA063-008
Sprawdził	Data / Date		